

TINYON IP 2000 WI

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



Las cámaras micro de 720p para interiores con WiFi y detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) son completos sistemas de vigilancia de vídeo en red listos para usar alojados dentro de una carcasa compacta y elegante. Estas cámaras llevan la tecnología de alto rendimiento de Bosch a los hogares, las oficinas y los pequeños comercios, ya que se trata de una solución asequible para un gran número de aplicaciones.

Resumen del sistema

Este diseño elegante y compacto, ideal para el uso en interiores, es apropiado para instalaciones en las que el tamaño y el aspecto de la carcasa son importantes. La cámara está disponible en dos colores y se suministra con un soporte de montaje versátil que permite colocarla fácilmente para obtener la mejor cobertura posible.

La conectividad inalámbrica sin antena externa mejora la estética de la instalación y elimina además la necesidad de usar un cable de red.



- ▶ Cámara LAN inalámbrica para interiores de 720p compacta y elegante
- ▶ Conectividad inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
- ▶ WPS para facilitar la configuración de red inalámbrica
- ▶ Detector de movimiento PIR integrado e iluminador de luz blanca
- ▶ Alarmas por correo electrónico, FTP y Dropbox

Funciones básicas

Conexión inalámbrica integrada

La función LAN inalámbrica integrada es compatible con los estándares IEEE 802.11b, g y n, y permite que la cámara se conecte a los puntos de acceso WiFi rápidos. El botón WPS proporciona una forma sencilla de configurar la conexión LAN inalámbrica y los ajustes de seguridad.

Detección de movimiento y sonido

El sensor infrarrojo pasivo integrado (PIR) detecta el movimiento en un radio de 5 metros, incluso en total oscuridad. A continuación, puede activar una alarma, iniciar una grabación o cambiar al LED de luz blanca integrado para proporcionar iluminación en habitaciones oscuras. Estas funciones también se pueden activar cuando se detecta sonido en el micrófono integrado.

Micrófono y altavoz integrados

El micrófono y el altavoz integrados permiten que los usuarios remotos puedan escuchar una zona y transmitir mensajes a los visitantes o los intrusos a través del altavoz. Se puede utilizar la detección de audio para generar una alarma si es necesario.

Reducción inteligente de ruido dinámico

En las escenas lentas, en las que hay poco o ningún movimiento, se requiere una tasa de bits inferior. Al separar de manera inteligente el ruido de la información importante, la reducción inteligente de ruido dinámico (iDNR) permite reducir la tasa de bits hasta un 50 %. Debido a que el ruido disminuye en el origen durante la captura de una imagen, una tasa de bits inferior no pone en riesgo la calidad del vídeo. Con la función de iDNR, nuestro objetivo es reducir considerablemente los costes de almacenamiento y la carga de red usando solo el ancho de banda cuando sea necesario.

Codificación basada en zonas

La codificación basada en zonas es otra función que reduce el ancho de banda. Se pueden ajustar parámetros de compresión para un máximo de ocho zonas configurables por el usuario. Esto permite realizar una alta compresión de las zonas de poco interés, dejando más ancho de banda para las partes importantes de la escena.

Perfil optimizado de tasa de bits

El ancho de banda optimizado promedio típico en kbits/s para diferentes velocidades de imagen se muestra en la siguiente tabla:

ips	720p	480p
30	1200	600
15	955	478
12	877	438
5	568	284
2	245	122

Varios flujos

Esta innovadora función ofrece varios flujos H.264 junto con un flujo M-JPEG. Estos flujos facilitan una visualización y grabación eficientes con poco uso del ancho de banda, así como la integración con sistemas de gestión de vídeo de otros fabricantes.

En función de la resolución y de la velocidad de imágenes seleccionadas para el primer flujo, el segundo flujo ofrece una copia del primero o un flujo a una resolución más baja.

El tercer flujo usa los fotogramas I del primer flujo para la grabación. El cuarto flujo muestra una imagen JPEG a un máximo de 10 MB/s.

Instalación sencilla

El adaptador de alimentación suministrado con la cámara proporciona la alimentación de +5 V CC necesaria. La conectividad inalámbrica elimina la necesidad de un cable de red. Sin embargo, se puede conectar un cable de red compatible con Ethernet si es necesario. El botón WPS simplifica la selección de una red WiFi y la configuración de la contraseña de la red.

Detección de movimiento y sabotaje

La cámara dispone de una amplia gama de opciones de configuración de alarmas para alertar de los intentos de sabotaje. También se puede utilizar un algoritmo integrado para detectar cualquier movimiento en el vídeo y emitir una señal de alarma.

Servicios basados en la nube

La cámara es compatible con los envíos de JPEG basados en el tiempo o en las alarmas a cuatro cuentas diferentes. Estas cuentas pueden ser de servidores FTP o instalaciones de almacenamiento basadas en la nube (por ejemplo, Dropbox). Las secuencias de vídeo o imágenes JPEG también se pueden exportar a estas cuentas.

Las alarmas se pueden configurar para que se active una notificación por correo electrónico o SMS para que tenga siempre conciencia de los eventos anómalos.

Seguridad de acceso

Es compatible con una protección mediante contraseña con tres niveles y autenticación 802.1x. Para acceder de forma segura con el explorador web, se emplea HTTPS con un certificado SSL almacenado en la cámara.

Software de visualización completa

Hay muchas maneras de acceder a las funciones de la cámara: con un explorador web, con el Bosch Video Management System, con el sistema Bosch Video Client gratuito, con la aplicación móvil de seguridad por vídeo o a través de software de terceros.

Aplicación de seguridad por vídeo

La aplicación móvil de seguridad por vídeo de Bosch se ha desarrollado para permitir el acceso **desde cualquier parte** a imágenes de vigilancia HD y ver imágenes en directo desde cualquier lugar. La aplicación está diseñada para ofrecer un control absoluto de todas las cámaras con funciones como giro, inclinación, zoom o enfoque. Es como llevar su sala de control con usted.

Esta aplicación, junto al transcodificador de Bosch disponible por separado, le permitirá utilizar completamente nuestras funciones de transcodificación dinámica para que pueda reproducir imágenes incluso en conexiones de ancho de banda bajo.

Integración en el sistema

La cámara cumple con la especificación de perfil S de ONVIF (el foro abierto de interfaces de vídeo en red). Esto garantiza la interoperabilidad entre productos de vídeo en red de cualquier fabricante.

Los integradores de otros fabricantes pueden acceder fácilmente al conjunto de funciones internas de la cámara para su integración en proyectos de gran envergadura. Visite el sitio web del programa de socios Bosch Integration Partner Program (ipp.boschsecurity.com) para obtener más información.

Certificados y homologaciones

Estándares	
	EN 60950-1; UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07
	FCC apartado 15, subapartado B, clase B
	FCC apartado 15, subapartado C
	Directiva EMC 2004/108/CE
	Directiva EMC 1999/5/CE
	EN 300 328
	EN 301 489-1-17
	EN 62311
	EN 50130-4
	EN 50130-5
	EN 55022 clase B
	EN 55024
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
	SRRC China
Conforme a la normativa ONVIF	EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3
Certificaciones del producto	CE, FCC, UL, cUL, CB

Planificación

Piezas incluidas

Especificaciones técnicas

Alimentación	
Fuente de alimentación	+5 V CC mediante el adaptador de alimentación suministrado
Consumo de energía	4,4 W (típicos)
Adaptador de corriente	Fuente de alimentación de 100-240 V CA a +5 V CC incluida
Sensor	
Tipo	CMOS de 1/4 pulg.
Número total de píxeles del sensor	1280 x 720
Rendimiento de vídeo – Sensibilidad (3200 K, 89% de reflectividad, 30IRE, F2.8)	
Sensibilidad	1,0 lx 0,0 lux (con LED)

Rendimiento de vídeo - Rango dinámico

Rango dinámico	76 dB
Flujo de vídeo	
Compresión de vídeo	H.264 (MP); M-JPEG
Flujo de vídeo	Múltiples flujos configurables en H.264 y M-JPEG con velocidad de imágenes y ancho de banda personalizables.
Retardo de IP absoluto	Mín. 120 ms; máx. 340 ms
Estructura GOP	IP, IBP, IBBP
Intervalo de codificación	1 a 30 ips

Resolución de vídeo (H x V)

720p HD	1280 x 720 (a 30 ips)
Vertical 9:16 (recortado)	400 x 720
D1 4:3 (reducido/recortado)	704 x 480
480p SD	Codificación: 704 x 480; Visualización: 854 x 480
432p SD	768 x 432
288p SD	512 x 288
240p SD	Codificación: 352 x 240; Visualización: 432 x 240
144p SD	256 x 144

Funciones de vídeo

Ajustes de imagen configurables	Contraste, saturación, brillo
Balance de blancos	Modo automático estándar, modo manual y espera
Obturador	Obturador electrónico automático (de 1/30 a 1/150.000) Obturador fijo (de 1/30 a 1/15.000) seleccionable
Compensación de contraluz	Activada/desactivada
Reducción de ruido	Reducción de ruido dinámico inteligente (iDNR)
Máscara de privacidad	Cuatro áreas independientes y completamente programables
Análisis de vídeo	Motion+
Otras funciones	Reflejar imagen, Invertir imagen, Contador de píxeles, Marcas de agua del vídeo, Información en pantalla, Detector de movimiento, Alarma de sabotaje, Alarma de sonido

Flujo de audio	
Estándar	G.711, a una frecuencia de muestreo de 8 kHz L16, a una frecuencia de muestreo de 16 kHz AAC-LC, a una frecuencia de muestreo de 48 kHz AAC-LC, a una frecuencia de muestreo de 80 kHz
Relación señal/ruido	>50 dB
Flujo de audio	Dúplex completo/semidúplex
Entrada/salida	
Entrada de audio	Micrófono integrado
Salida de audio	Altavoz integrado
Entrada de alarma	1 entrada
Tensión de activación de alarma	De 0 a 3,3 V CC, activa baja o corta
Salida de alarma	1 salida
Tensión de salida de alarma	+5 V CC Carga de corriente: 1 A máx.
Detección	
Detector	PIR (infrarrojo pasivo)
Distancia	5 m (16 pies)
Ángulo de detección	90° (H)
Visión nocturna	
Distancia	4 m (13 pies)
Iluminación	LED de luz blanca
Óptica	
Tipo de lente	Fija de 2,5 mm, F2.8
Montaje de lente	Montaje sobre placa
Campo de visión horizontal	89°
Campo de visión vertical	50°
Software	
Configuración de la unidad	Mediante explorador web o Configuration Manager
Actualización de firmware	Programable de forma remota
Visor de software	Explorador web, Bosch Video Client o software de terceros

LAN inalámbrica	
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b/g/n
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Configuración protegida para WiFi	Botón WPS, PIN

Red	
Protocolos	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Codificación	TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opcional)
Ethernet	10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/semidúplex
Conectividad	Perfil S de ONVIF, Auto-MDIX

Especificaciones mecánicas	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	109 x 65 x 47 mm (4,29 x 2,56 x 1,85 pulg.)
Peso	105 g (3,70 oz.)

Especificaciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +40 °C (de +14 °F a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad	De 0% a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Información sobre pedidos

TINYON IP 2000 WI

Cámara micro LAN inalámbrica con PIR, lista para usar y asequible para la vigilancia en interiores. 720p30; lente de 2,5 mm; fuente de alimentación de +5 V CC; detección de movimiento y sonido; servicios basados en la nube; aplicaciones de visualización gratuitas; iDNR; PIR; LAN inalámbrica; negra
Número de pedido **NPC-20012-F2WL**

TINYON IP 2000 WI

Cámara micro LAN inalámbrica con PIR, lista para usar y asequible para la vigilancia en interiores. 720p30; lente de 2,5 mm; fuente de alimentación de +5 V CC; detección de movimiento y sonido; servicios basados en la nube; aplicaciones de visualización gratuitas; iDNR; PIR; LAN inalámbrica; blanca
Número de pedido **NPC-20012-F2WL-W**



SEGURETAT
ENERGIA
R+D+I

P.A.E. d'Osona C. Tarragona 14
08500 Vic (Barcelona)
T 93 886 01 76 F 93 889 02 25
comercial@mboada.com
www.mboada.com

Representada por:

Spain:

Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com